

**SCHEDA TECNICA**

**POTATORE A CATENA CORDLESS - BATTERIA AL LITIO 14,4V 2,5Ah**

**“PVS5100”**

Serbatoio dell'olio integrato e livello visibile dall'esterno.  
Lubrificazione tramite “PRIMER”


Catene da 1/4” con copertura protettiva e barra da 5”

Motore brushless

Impugnatura ergonomica con protezione per la mano

Doppio interruttore di sicurezza

Batteria al litio 14,4V 2,5Ah ricaricabile





**Davide e Luigi Volpi S.p.A.**  
**Via San Rocco, 10**  
**46040 CASALROMANO MN -ITALIA**

**COMPANY WITH QUALITY SYSTEM**  
**MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM**  
**= ISO 9001 =**

### **DOTAZIONE**

Potatore a catena con batteria cordless al litio

Due batterie 14,4V 2,5Ah

Carica batteria

Kit di manutenzione

Copri barra

### **POTATORE A CATENA CORDLESS**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Ø MAX DI TAGLIO             | 80 mm                |
| LUNGHEZZA BARRA             | 9,0 cm - 5"          |
| CATENA                      | 1/4" X 1.1 32 maglie |
| REGOLAZIONE TENSIONE CATENA | MANUALE              |
| LUBRIFICAZIONE BARRA        | MANUALE CON "PRIMER" |
| MOTORE                      | BRUSHLESS            |
| POTENZA NOMINALE            | 350 W                |
| TENSIONE NOMINALE           | DC 14,4              |
| DIMENSIONI POTATORE         | 41 x 19 x 7 cm       |
| PESO SENZA BATTERIA         | 1,20 Kg              |
| PESO CON BATTERIA           | 1,44 kg              |

### **BATTERIA AL LITIO 14,4 V 2,5 Ah**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| TENSIONE                          | 14,4 V                |
| CAPACITA'                         | 2,5 Ah                |
| POTENZA                           | 36,0 Wh               |
| PESO                              | 0,24 Kg               |
| TENSIONE NOMINALE CARICA BATTERIA | 100-240 V AC 50-60 Hz |
| TEMPO DI RICARICA                 | 3 ORE                 |

**IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.**